

ПАСПОРТ  
PoE-инжектор STL-01P



**1. Технические характеристики.**

**Общие:**

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Сетевой интерфейс          | 10/100 Мбит/с        |
| Соответствие спецификациям | IEEE 802.3 af        |
| Подключение                | Сетевой разъем RJ-45 |
| Количество выходов         | 1                    |
| Используемые пары          | 2                    |

**Эксплуатация:**

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Входное напряжение              | 100-240 В 0.2 А (AC)                   |
| Выходное напряжение             | 48-52 В (DC)                           |
| Выходная мощность               | До 15.4 Вт                             |
| Потребляемая мощность           | 3 Вт                                   |
| Защита от перегрузки            | Есть                                   |
| Защита от короткого замыкания   | Есть                                   |
| Рабочий диапазон температур     | От 0 до +55°C                          |
| Допустимый уровень влажности    | От 0 до 95% (без конденсата)           |
| MTBF (время наработки на отказ) | Более 30000 часов при температуре 25°C |
| Размеры (шхвхг)                 | 64.5x40.5x145.5 мм                     |
| Вес                             | 163 г (нетто)                          |
| Индикация режимов работы        | Питание, сетевая активность            |

2. Комплект поставки.

|     |                               |       |
|-----|-------------------------------|-------|
| 2.1 | РоЕ-инжектор STL-01P          | 1 шт. |
| 2.2 | Кабель питания IEC C5 (3-pin) | 1 шт. |
| 2.3 | Инструкция по эксплуатации    | 1 шт. |
| 2.4 | Упаковочная тара              | 1 шт. |

3. Назначение.

РоЕ-инжектор STL-01P предназначен для питания IP-камер, точек доступа и других устройств с потребляемой мощностью до 15.4 Вт. Инжектор разработан и адаптирован специально для нужд видеонаблюдения. Устройство позволяет подключить максимальную нагрузку во всём диапазоне рабочих температур (от 0 до +55°C) при входном напряжении питания от 100 до 240 В (AC)

4. Устройство и принцип работы.

РоЕ-инжектор STL-01P выполнен в виде одного законченного блока в пластмассовом корпусе на базе схемы широтно-импульсного преобразователя. На боковых панелях источника питания расположены:

- LAN разъем подключения входного кабеля сети Ethernet 10BASE-T/100BASE-T (справа);
- POE разъем подключения выходного кабеля сети Ethernet 10BASE-T/100BASE-T (слева);
- AC 110/220V трехконтактный разъем для подключения сети переменного тока 110/220В и заземления;

На лицевой панели источника питания расположены два светодиода (индикатор режимов работы источника питания).

5. Установка и подключение.

**ВНИМАНИЕ!** Перед включением оборудования внимательно ознакомьтесь с руководством по подключению и эксплуатации. Помните, что неправильная установка или настройка оборудования может привести к нарушениям его работоспособности и выходу из строя!

СХЕМА КОММУТАЦИИ (ВНЕШНИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ)

|             |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| P+D/OUT     | Предназначен для подключения совместимого РоЕ устройства |
| Data/IN     | Предназначен для подключения к ЛВС                       |
| AC 110/220V | Предназначен для подключения питающего напряжения        |

6. Утилизация.

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам, установленным органами самоуправления региона, в котором происходит

7. Гарантийные обязательства.

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:  
<http://www.beward.ru/contact/service/>

8. Свидетельство о приемке.

РоЕ-инжектор STL-01P исправен, работоспособен и признан годным к эксплуатации.

Серийный номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

штамп  
продавца

**Внимание!** Исправление даты не допускается.

***Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических и прочих повреждений, а также комплектацию (изделие укомплектовано в полном объёме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.***

От продавца \_\_\_\_\_  
подпись

От покупателя \_\_\_\_\_  
подпись

**При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
JENTEC TECHNOLOGY CO. Ltd,  
Beward subd.  
Сделано в Тайване