

## 7. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

## 8. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:  
<http://www.beward.ru/contact/service/>

## 9. Свидетельство о приемке.

Продукт, исправен и работоспособен, признан годным к эксплуатации.

Серийный номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

штамп  
продавца

**Внимание!** Исправление даты не допускается.

***Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту).  
Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.***

От продавца \_\_\_\_\_

подпись

От покупателя \_\_\_\_\_

подпись

**При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО "НПП Бевард"  
Россия.

**BEWARD**  
IP ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ  
BEWARD BK2832H



## 1. Технические характеристики.

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Количество каналов     | 32                                         |
| Операционная система   | Linux (встроенная)                         |
| Пропускная способность | До 200 Мбит/с                              |
| Разрешение             | До 12 Мп                                   |
| Формат записи          | H.265, H.264 (видео), G.711, G.726 (аудио) |
| Аудио вход/выход       | 1 вход/1 выход                             |
| Сетевой интерфейс      | 2xRJ-45, 10/100/1000 Мбит/с                |
| Тревожный вход/выход   | 16 входов / 4 выхода                       |
| PTZ управление         | Поддерживается                             |
| Скорость записи        | До 960 к/с                                 |
| Поддержка HDD          | 8xSATA HDD, 3.5" + 1x ESATA                |
| Поддержка USB          | 2xUSB 2.0                                  |
| Видеовыход             | VGA, 2xHDMI                                |
| Питание                | AC 220V                                    |
| Потребляемая мощность  | 20Вт без HDD                               |
| Диапазон температур    | От -10 до +55°C                            |
| Размеры                | 441x88x447 (мм)                            |
| Вес                    | 7000г без HDD                              |

## 2. Комплект поставки.

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| IP-видеорегистратор                      | 1 шт. |
| USB-мышь                                 | 1 шт. |
| Кабель питания 220В                      | 1 шт. |
| Патчкорд RJ-45                           | 1 шт. |
| Комплект для подключения и установки HDD | 8 шт. |
| Комплект для монтажа в 19" стойку        | 1 шт. |
| Упаковочная тара                         | 1 шт. |

## 3. Назначение.

32-канальный IP-видеорегистратор предназначен для записи видео с разрешением до 12 Мп в форматах H.265 и H.264

#### 4. Устройство и принцип работы.

Высокопроизводительный 32-канальный IP-видеорегистратор ВК2832Н предназначен для построения масштабных профессиональных систем безопасности. IP-видеорегистратор выгодно отличается большой ёмкостью архива, поддержкой IP-камер с разрешением до 12 Мп, подключаемых по ONVIF, и удобным форм-фактором. ВК2832Н рекомендован для эксплуатации в составе профессиональных систем безопасности.

#### 5. Установка.

**ВНИМАНИЕ!** Перед подключением и настройкой оборудования обязательно прочтите руководство по эксплуатации устройства. Помните, что неправильная установка и настройка оборудования может привести к его неработоспособности и выходу из строя!

**ВНИМАНИЕ!** В случае установки видеорегистратора на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеорегистратора, эта поверхность должна быть заземлена!

#### 6. Габаритный чертеж

